

Kydera[®]

Цифрова/аналогова рація



Супер рекордний час
роботи до **90** годин

DR-8200



Цифровий/аналоговий
режим з можливістю
перемикання



Цифрове шифрування
голосу



Функція звукозапису



Екстрена сигналізація

Технічні характеристики

Загальні характеристики

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480 МГц	136-174 МГц
Кількість зон	16	
Кіл-ть каналів в зоні	4000 (250 каналів / зон)	
Імпеданс	50Ω	
Розмір	111x58x38 мм	
Вага	250 г	
Акумулятор Li-pol	2300 мАг	
Номінал. потужність	DC: 7.4V	
Акумулятор: Середній час роботи акумулятора при 5/5/90 робочому циклі, а також при використанні шуму приймача і високої потужності TX 2000 мАг літій-полімерний акумулятор Аналогова: 9,6 годин / Цифрова: 13,7 годин		

Примітка: Час роботи акумулятора може мати незначні відмінності.
Ємність акумулятора може змінюватися без попередження, але це є стандартною специфікацією.

Приймач

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480 МГц	136-174 МГц
Крок між каналами	12.5kHz/25kHz	
Стабільність частоти (20с, +60°C, +25°C)	+/-1.5ppm	
Чутливість аналогова	0.3µV / 0.25µV	
Чутливість цифр.(5%)	0.25µV / 0.2µV	
Інтермодуляція	65dB	
Вибір. по сусідн.каналу	60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz	
Відсікання помилок. сигн.	65dB	
Номінальний звук	500mw	
Спотворення звуку	3%	
FM гул і шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Звуковий сигнал	+1, -3dB	
Конд./пров.випромінюв.	-57dBm	

Передавач

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480 МГц	136-174 МГц
Крок між каналами	12.5kHz/25kHz	
Стабільність частоти (-30%, +60 °C, +25 C)	+/-1.5ppm	
Низька потужність	1W	2W
Висока потужність	4.5W	5W
Обмежена модуляція	±2.5dB@12.5kHz / ±5.0dB@25kHz	
FM гул і шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Кондук./пров.випромін.	-36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz	
Вибір. по сусідн.каналу	-60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz	
Звуковий сигнал	+1, -3dB	
Спотворення звуку	3%	
FM модуляція	12.5kHz :11KOF3E 25kHz :16KOF3E	
Цифрова модуляція 4FSK	12.5kHz дані: 7K60F1D та 7K60FXD 12.5kHz аудіо: 7K60F1E та 77K60FXE 12.5kHz дані та аудіо: 7K60F1W	
Цифровий вокодер	AMBE+2™	
Цифрова угода	ETSI-TS102 361-1, -2, -3	

Головні складові:

- Приватний дзвінок
- Груповий дзвінок
- Всі дзвінки
- Сканування
- Вимкнення
- Пробудження
- Попередження про виклик
- Виклик одним кліком
- Віддалений моніторинг
- Сповіщення про виклик
- Запис на диктофон протягом 90 годин
- Увімкнення/вимкнення голосових підказок
- Підтримка голосових підказок для перемикання каналів або вибору функції
- Дві програмовані кнопки для довготривалого затискування доступні збоку

Акcesуари:



Адаптер живлення



Зарядний стакан



Полімерний літій-іонний акб 2300 мАг



Антенa



Кліпса



Ремінець

Додатково:



Гарнітура (додатково)



GPS (опціонально)



Адреса
Україна м. Київ,
пр-т Степана Бандери, 21
(ст. метро Почайна)

Контакти
+38 (098) 181-92-92
+38 (099) 02-08-009
+38 (093) 22-33-645

<https://radiowave.com.ua/>
info@radiowave.com.ua