

ICOM

RADIOWAVE
НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ ДЛЯ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

VHF MARINE TRANSCEIVER

IC-M25

Новий стиль! Три кольори на вибір, "розумні" функції



● Marine Blue



● Metallic Gray

● Pearl White



Тонкий, легкий,
високопродуктивний



Зарядка через USB (тип
USB micro-B)



11 годин автономної
роботи від акумулятора



Великий РК-дисплей,
простий інтерфейс



Float'n Flash



Додатковий
динамік-мікрофон, HM-213



Float'n Flash image

*For illustration purpose only

ОСОБЛИВОСТІ

Тонкий, легкий, продуктивний IC-M25 має найтонший (глибина: 30,5 мм; 1,2 дюйма) і найлегший (220 г; 7,8 унції) корпус серед усіх морських трансиверів*. Він також забезпечує високу продуктивність, яка перевершить усі очікування.

*Станом на липень 2015 року, за даними дослідження Icom.

Великий РК-дисплей, простий користувацький інтерфейс

РК-дисплей IC-M25 на 30% більший, ніж у його попередника, IC-M24, і чітко відображає великі піктограми номерів каналів і стану. Кнопки на передній панелі добре розташовані і забезпечують просте і зрозуміле управління.

Зарядка через тип USB Micro-B

Для заряджання IC-M25 використовується стандартний роз'єм USB (тип Micro-B). З IC-M25 можна використовувати кабелі прикурювача або мобільні акумулятори для зарядки смартфонів або інших пристроїв*.

* IC-M25 приймає вхідну напругу 5 В/1 А (макс.). Використання продуктів сторонніх виробників не

Float'n Flash

IC-M25 сповіщає про своє місцезнаходження за допомогою миготливого червоного світлодіодного індикатора та підсвічування РК-дисплея/клавш.

11 годин автономної роботи

Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 1500 мАг забезпечує 11 годин (приблизно) тривалої роботи*.

* Типова робота з Tx (Hi): Rx: режим очікування =5:5:90

Додаткова тангента NM-213

Додаткова водонепроникна тангента NM-213 забезпечує зручність промислового рівня під час носіння радіостанції на поясі. Радіостанція тримається, навіть коли NM-213 прикріплений до неї.

Звуковий сигнал потужністю 550 мВт

IC-M25 забезпечує потужний вихідний аудіосигнал потужністю 550 мВт (типовий), а голос, що приймається, можна почути голосно і чітко.

Інші особливості

- Водонепроникна конструкція IPX7 (1 м глибини води протягом 30 хвилин)
- 4-ступінчастий індикатор заряду батареї
- Погодний канал з попередженням про погоду
- Функції подвійного/потрійного годинника
- Миттєвий доступ до Ch 16 або програмованого каналу виклику
- Функція улюбленого каналу
- Функція монітора відкриває шумозаглушення
- Функція автоматичного сканування
- Автоматичне підсвічування РК-дисплея
- Функція зливу води AquaQuake

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Діапазон частот	Tx Rx	156.025–157.425 MHz 156.050–163.275 MHz
Доступні групи каналів		INT, USA, CAN, WX канал
Тип передачі		16K0G3E (FM)
Напруга живлення		3.7 V DC номінальна
Струм споживання (внутрішній SP/зовнішній SP)		2.3 A 300 mA/200 mA (макс. аудіо)
Діапазон робочих температур		-20°C to +60°C; -4°F to +140°F
Імпеданс		50 Ω
Розміри (ШxВxГ) (проекції не включені)		56.6x134.2x30.5 мм 2.2x5.3x1.2 дюйма
Вага		220 г; 7,8 унції (3 FA-SC59V та MB-133)

ПЕРЕДАВАЧ

Вихідна потужність	5 W (приблизно)/1 W
Максимальне коливання частоти	±5.0 kHz
Стабільність частот	±10 ppm
Паразитні випромінювання	-68 dBc
Потужність по сусідньому каналу	70 dB
Залишкова модуляція	40 dB

ПРИЙМАЧ

Чутливість	0.25 μV типовий
Чутливість до перешкод	0.25 μV типовий
Вибірковість по сусідньому каналу	70 dB типовий
Помилковий відгук	70 dB типовий
Інтермодуляція	70 dB типовий
Вихідна звукова потужність (при 10% спотвореннях)	Внутрішній SP: 550 мВт типовий (12 Ω нав.) Зовнішній SP: 300 мВт типовий (4 Ω нав.)

Вимірювання виконано відповідно до TIA/EIA-603. Усі заявлені технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення та зобов'язань.

Відповідний клас IP-адреси

Стандарт захисту від вологи та пилу

Вода	IPX7
------	------

ОПЦІЇ Деякі опції можуть бути недоступні в деяких країнах. Будь ласка, зверніться до свого дилера для отримання детальної інформації.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ USB



BC-217SA/SE Заряджає вбудований акумулятор за 3 години.

SA для США, SE для Європи.

ТАНГЕНТА



IPX7
NM-213 Плаває у воді з радіоприймачем.

КЛІПСА



MB-133

АНТЕНА



FA-SC59V

Акcesуари в комплекті:



Зарядний пристрій USB, BC-217SA • Антена, FA-SC59V

*Кліпса для ремня, MB-133 * Ремінець на руку

*Не входить до комплекту або може відрізнятись залежно від версії.

GENUINE Етикетка "3D GENUINE Icom" прикріплена до задньої панелі.

Icom, Icom Inc. та логотип Icom є зареєстрованими торговими знаками Icom Incorporated (Японія) в Японії, США, Великобританії, Німеччині, Франції, Іспанії, Австралії, Новій Зеландії та/або інших країнах. AQUAQUAKE є торговелью маркою Icom Incorporated. Всі інші продукти або бренди є зареєстрованими торговими знаками або торговими знаками відповідних власників.

Icom Inc. 1-1-32, Камімінами, Хірано-Ку, Осака 547-0003, Японія Телефон: +81 (06) 6793 5302 Факс: +81 (06) 6793 0013

Розраховуйте на нас!

Icom Америка Інк.
12421 Віллоус Роуд NE, Кіркланд, штат Вашингтон, 98034, США.
Телефон: +1 (425) 454-8155
Факс: +1 (425) 454-1509
Електронна пошта: sales@icomamerica.com
URL: http://www.icomamerica.com

Icom (Європа) Німеччина
Комунікаційне обладнання
Ауф дер Краутвайде 24
65812 Бад Соден-ам-Таунус, Німеччина
Телефон: +49 (6196) 76685-0
Факс: +49 (6196) 76685-50
Електронна пошта: info@icomeurope.com

Icom Франція s.a.s.
Зак де ла Плен,
1 Рю Бріндежонк де Муліне, BP 45804, 31505 Тулуза
Седех 5, Франція
Телефон: +33 (5) 61 36 03 03
Факс: +33 (5) 61 36 03 00
Електронна пошта: icom@icom-france.com

Icom Канада
Центр Гленвуд #150-6165
Шосе 17А, Дельта, Британська Колумбія,
V4K 5B8, Канада
Телефон +1 (604) 952-4266
Факс: +1 (604) 952-0090
Електронна пошта: info@icomcanada.com
URL: http://www.icomcanada.com

Icom Іспанія S.L.
Адреса: вул. Рубі, № 88 " Едифіціо Кан Кастаньєр"
Бахос А 08174, Сант Кугат дель Вальєс,
Барселона, Іспанія
Телефон +34 (93) 590 26 70
Факс: +34 (93) 589 04 46
Електронна пошта: icom@icomspain.com

Icom (Австралія) Pty. Ltd.
Блок 1 / 103 Гарден Роуд,
Клейтон, VIC 3168 Австралія
Телефон +61 (03) 9549 7500
Факс: +61 (03) 9549 7505
Електронна пошта: sales@icom.net.au
URL: http://www.icom.net.au

Icom Бразилія
Вулиця Ігороро, 444 Padre Eustáquio
Белу-Орізонті MG,
CEP: 30720-450, Бразилія
Телефон: +55 (31) 3582 8847
Факс: +55 (31) 3582 8987
Електронна пошта: sales@icombrazil.com

Icom (Великобританія) Ltd.
Блексоул Хаус, Альфіра Парк, Херн Бей, Кент,
CT6 6GZ, Великобританія
Телефон: +44 (0) 1227 741741
Факс: +44 (0) 1227 741742
Електронна пошта: info@icomuk.co.uk

Україна м. Київ, пр-т Степана Бандери, 21 (ст. метро Почайна)
+38 (044) 465-58-98
+38 (098) 181-92-92
<https://radiowave.com.ua/>

